



5801

## MONITOR A P/B C/ AUSCULTADOR DA SÉRIE GENIUS



Monitor Genius com ecrã 4" B/P, cor branco opaco. É dotado de serie de botões para a abertura da porta de cor azul e dois botões de cor cinzentos. O auscultador é dotado de cordão com conexão plug para ligação ao monitor. Dispõe de rodela de regulação da luminosidade e de selector para a regulação do volume de chamada regulável em diversas posições (alto, médio, baixo). Pode ser transformado na versão de mesa com o art. 5712. Dimensões: 204x225x63 mm



5801

## MONITOR A P/B C/ AUSCULTADOR DA SÉRIE GENIUS

### DADOS GERAIS

Altura (mm)	225
Largura (mm)	204
Profundidade (mm)	63
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim

### SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Sistema Comelbus	Sim
Sistema Comtel	Sim
Sistema tradicional	Sim

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Absorção máxima (W)	600
---------------------	-----

### RECURSOS DE HARDWARE

Botões adicionais (n°)	1
Botões totais (n°)	3

### CONFIGURAÇÕES

Volume do microfone	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim

### RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Chamada do central de portaria	Sim



5801

**MONITOR A P/B C/ AUSCULTADOR DA SÉRIE GENIUS****ACESSÓRIOS****5814C SUPORTE BÁSICO P/ MONITOR GENIUS. S2**

Suporte para sistema digital Simplebus2 necessário para completar o monitor Genius. Os botões no monitor assumem a função de botão para a abertura da porta, botão chamada à central ou comando para actuator geral (relé art. 1256) e botão de acendimento interior ou pedido vídeo. Com DIP SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador. Fornecido com borne de derivação art. 1214/2C.

**5714C SUPORTE P/ SISTEMA S2 P/ MONITOR BRAVO E GENIUS**

Suporte para sistema digital Simplebus 2 necessária para completar o monitor Bravo versão auscultador. O suporte está completo de segredo de conversação. Os botões de série no monitor assumem a função de botão para abertura da porta, botão de chamada central (programável em alternativa como actuator art. 1256) ou livre (C/N.O) e botão para ligação interna ou pedido de vídeo. Dirige de série a chamada fora da porta e a repetição de chamada. Completo de DIP SWITCH com 8 posições para a programação do código do utente. O acréscimo da ficha botões art. 5733 permite de dispor de 4 botões suplementares. Todos os botões são programáveis através do programador art.1251/A que permite de programar várias funções. Equipado com borne de derivação art. 1214/2C.

**5712 BASE P/ SECRETÁRIA C/ CASQUILHO P/ MONITOR BRAVO**

Permite a transformação de mesa de todos os monitores GENIUS seja de versão auscultador seja de versão alta voz. Completa com 2 m de cabo e de brocha para ligação. Dimensões: 173x186,5x174 mm.

**1214KC BRANCH TERMINAL**

Terminal required when expanding the system with an additional telephone.



5801

## MONITOR A P/B C/ AUSCULTADOR DA SÉRIE GENIUS

### ACESSÓRIOS



#### **1214/2C** TERMINAL DE LIGAÇÃO A CORES PARA SIMPLEBUS 2 E SIMPLEBUS

Borne de derivação de linha. O borne é para ligar à coluna para sederivar verso suportes ou porteiros telefónicos.